

FI-LS Schalter Eurobreaker 1 B16A – 30mA für Hutschienmontage, 1TE



Typ	Eurobreaker 1
Schalterart	FI-LS Schalter
Betriebsspannung	230 V/AC
Frequenz	50/60 Hz
Strom	16A
Schutzart	IP20
Typ	A
Arbeitstemperatur	-25°C + 70°C
Anlauf	30mA
Bemessungskurzschlussfestigkeit	4,5kA
Leistungsvermögen	3,6kW
Internationale Norm	IEC/EN61009-1
Einbau-Breite	1 TE (18mm)

FI-LS Schalter Eurobreaker 1 Artikel-Nr. 801630

- B16A
- 30mA
- Mit CE Norm
- Gleichspannungsprüfung und Wechselspannungsprüfung
- -1P + N (1-polig geschützt, 3-polig schaltend)
- 1 TE breit (18 mm)